



Manual de Instruções

PL-24 BAR LED RGBW

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Quantidade de Led: 24 RGBW (4in1)

Potência dos Led: 10 W

Ângulo: 25 graus

Canais DMX: 8 canais

Modo operação: DMX, automático

Classe de impermeabilização: IP-65

Potência máxima: 240 W

Tensão: 100V~240V AC, 50/60Hz

Dimensões: A130 x L1000 x P80mm

Peso: 3,5 Kg



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho saiu de fábrica em perfeitas condições. A fim de manter essa condição e garantir uma operação segura, é absolutamente necessário que o usuário siga as instruções de segurança contidas nesse manual.

O PL-24 está sob classe de proteção I e por isso é essencial que o aparelho seja ligado ao terra.

A conexão elétrica deve ser realizada por pessoas qualificadas.

Se o cabo de força estiver danificado, o mesmo deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou por assistência técnica autorizada a fim de evitar danos ou acidente.

Certifique-se de que a tensão local não é superior ao especificado no manual.

Sempre desligue o aparelho da tomada quando o aparelho não estiver em uso ou, antes de limpá-lo.

Nunca olhe diretamente para a fonte de luz, pessoas sensíveis podem sofrer um choque epilético.

Importante:

Os danos causados pelo desrespeito deste manual do usuário não serão cobertos pela garantia. O revendedor não se responsabiliza por quaisquer defeitos ou problemas decorrentes do mau uso ou instalações inadequadas.

FUNÇÕES E VALORES DMX

Canal	Valor	Função
CH1	000-255	Dimmer total 0% - 100%
CH2	000-009	Sem estrobo
	010-255	Velocidade estrobo (lento para rápido)
CH3	000-255	Programa interno pré-programado
CH4	000-255	Velocidade do programa interno (lento para rápido)
CH5	000-255	Dimmer Vermelho 0% - 100%
CH6	000-255	Dimmer Verde 0% - 100%
CH7	000-255	Dimmer Azul 0% - 100%
CH8	000-255	Dimmer Branco 0% - 100%

MENU DO DISPLAY



Inicialização após pressionar o botão MENU na função desejada.

MENU UP/DOWN ENTER

A001	→	A512	Selecione o endereço desejado através dos botões UP/DOWN e pressione ENTER para salvar
N000	→	N010	Programa interno pré-programado
S000	→	S255	Velocidade de estrobo (lento para rápido)
P001	→	P255	Velocidade do programa interno
R046	→	R255	Ajuste manual dimmer vermelho
G046	→	G255	Ajuste manual dimmer verde
B046	→	B255	Ajuste manual dimmer azul
U046	→	W255	Ajuste manual dimmer branco

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É recomendado fazer uma limpeza frequente no aparelho. Somente use um pano umedecido e sem fiapos. Nunca utilize álcool ou solventes!

CUIDADO!

Desconecte o aparelho da energia antes de iniciar a manutenção!

A manutenção e operações de serviços só devem ser realizadas por Assistências técnicas autorizadas. Se o cabo de força for danificado, o mesmo deverá ser substituído por técnico autorizado a fim de evitar riscos. Se você tiver dúvidas, entre em contato com o seu representante.

INSTALAÇÃO

O aparelho só deve ser instalado em locais livres de vibração, oscilação e resistente ao fogo.

GARANTIA

O BAR LED PL-24 tem garantia de 120 dias após a data de compra contra defeitos de fábrica, exceto defeitos ocasionados pelo transporte ou mau uso. A Newart Iluminação Ltda. não se responsabiliza por uso indevido do aparelho ou instalações inadequadas.

Visite nosso site: www.newartiluminacao.com.br