



Manual de Instruções

RC-402

LED BLINDER COB CW/WW



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Quantidade de Led: 4

Potência dos Led: 100W (CW/WW)

Temperatura de cor: 3200K – 5600K

Ângulo: 60 graus

Canais DMX: 2, 6 ou 12 canais

Modo operação: DMX, mestre/escravo

Potência máxima: 400W

Tensão: 100V~240V AC, 50/60Hz

Dimensões: A370 x L355 x P200 mm

Peso: 7,8 Kg

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho saiu de fábrica em perfeitas condições. A fim de manter essa condição e garantir uma operação segura, é absolutamente necessário que o usuário siga as instruções de segurança contidas nesse manual.

O RC-402 está sob classe de proteção I e por isso é essencial que o aparelho seja ligado ao terra.

A conexão elétrica deve ser realizada por pessoas qualificadas.

Se o cabo de força estiver danificado, o mesmo deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou por assistência técnica autorizada a fim de evitar danos ou acidente.

Certifique-se de que a tensão local não é superior ao especificado no manual.

Sempre desligue o aparelho da tomada quando o aparelho não estiver em uso ou, antes de limpá-lo.

Nunca olhe diretamente para a fonte de luz, pessoas sensíveis podem sofrer um choque epiléptico.

Importante:

Os danos causados pelo desrespeito deste manual do usuário não serão cobertos pela garantia. O revendedor não se responsabiliza por quaisquer defeitos ou problemas decorrentes do mau uso ou instalações inadequadas.

INSTALAÇÃO

O aparelho só deve ser instalado em locais livres de vibração, oscilação e resistente ao fogo.

GARANTIA

O LED BLINDER COB RC-402 tem garantia de 120 dias após a data de compra contra defeitos de fábrica, exceto defeitos ocasionados pelo transporte ou mau uso. A Newart Iluminação Ltda. não se responsabiliza por uso indevido do aparelho ou instalações inadequadas.

Visite nosso site: www.newartiluminacao.com.br

MENU DO DISPLAY



Inicialização após pressionar o botão MENU na função desejada.

MENU UP DOWN ENTER

Menu	→	Sub-menu	Função
A001	→	A001-A512	Endereçamento DMX no Modo 6CH
d001	→	d001-d512	Endereçamento DMX no modo 12CH
H001	→	H001-H512	Endereçamento DMX no modo 2CH
CC00	→	CC00-CC06	Efeito Running de 00 a 010
LL50	→	LL00-LL99	Velocidade de 01 a 99
CP50	→	CP00-CP99	Efeito Gradient de 01 a 99
SE50	→	SE00-SE99	Efeito Pulse de 01 a 99
bEb1	→	bEb1	Velocidade dos efeitos controlada pelo som
r255	→	r000~r255	Seleção cor branco frio (000-255)
G255	→	G000~G255	Seleção cor branco quente (000-255)
n000	→	n000~n255	Estrobo (0% - 100%)

FUNÇÕES E VALORES DMX

Modo 8CH

Canal	Valor	Função
CH1	000-255	Dimmer total 1,2,3,4 (0% - 100%)
CH2	000-255	Estrobo total 1,2,3,4 (0% - 100%)
CH3	000-020	Vazio
	021-135	Macro de Efeito Run 1-6
	136-240	Macro de Efeito Gradual Running 1-6
	241-255	Controle pelo som
CH4	000-255	Velocidade de macro (0% - 100%)
CH5	000-255	Dimmer Branco quente 1 (0%-100%)
CH6	000-255	Dimmer Branco frio 1 (0%-100%)
CH7	000-255	Dimmer Branco quente 2 (0%-100%)
CH8	000-255	Dimmer Branco frio 2 (0%-100%)
CH9	000-255	Dimmer Branco quente 3 (0%-100%)
CH10	000-255	Dimmer Branco frio 3 (0%-100%)
CH11	000-255	Dimmer Branco quente 4 (0%-100%)
CH12	000-255	Dimmer Branco frio 4 (0%-100%)

Modo 6CH

Canal	Valor	Função
CH1	000-255	Dimmer total 1,2,3,4 (0% - 100%)
CH2	000-255	Estrobo total 1, 2, 3, 4 (0% - 100%)
CH3	000-020	Vazio
	021-135	Macro de Efeito Run 1-6
	136-240	Macro de Efeito Gradual Running 1-6
	241-255	Controle pelo som
CH4	000-255	Velocidade de macro (0% - 100%)
CH5	000-255	Dimmer Branco quente 1,2,3,4 (0%-100%)
CH6	000-255	Dimmer Branco frio 1,2,3,4 (0%-100%)

Modo 2CH

Canal	Valor	Função
CH1	000-255	Dimmer branco quente 1,2,3,4 (0% - 100%)
CH2	000-255	Dimmer branco frio 1,2,3,4 (0% - 100%)

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É recomendado fazer uma limpeza frequente no aparelho. Somente use um pano umedecido e sem fiapos. Nunca utilize álcool ou solventes!

CUIDADO!

Desconecte o aparelho da energia antes de iniciar a manutenção!

A manutenção e operações de serviços só devem ser realizadas por Assistências técnicas autorizadas.

Se o cabo de força for danificado, o mesmo deverá ser substituído por técnico autorizado a fim de evitar riscos.

Se você tiver dúvidas, entre em contato com o seu representante.